


Technický list

Specifikace



Kovová sada, EVlink Pro AC Metal, pro 2 samostatně stojící nabíjecí stanice, ocel

EVA1RFKS2

Základní popis

řada	EVlink
typ produktu nebo součásti	Rozváděč
příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro rozvodnici
povrchová úprava	Pozinkování

Doplňky

kompatibilní řada	EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 nabíjecí stanice
typ rozvaděče	Sada pro skříň
kompatibilita	samostatně stojící nabíjecí stanice
počet přístrojů	2 nabíjecí stanice
typ čelního krytu	Nastavitelný
výška	1360 mm
šířka	390 mm
hloubka	355 mm
hmotnost přístroje	61 kg
barva	Čelní: bílá (RAL 9003) Zadní: bílá (RAL 9003) Boční: světle šedá (RAL 9022)

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	56,000 cm
Šířka balení 1	80,000 cm
Délka balení 1	120,000 cm
Hmotnost balení (libry)	76,999 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	3 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	3 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	1546a912-8240-4bbd-8f51-e9dcb5c45c83
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Vyjímatelná baterie	Ne
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.