



... nouzové a orientační.

POUŽITÍ

Stropní, nástěnné samostatné svítidlo pro trvalé nebo netrvalé označení únikových cest a určení směru úniku a usnadnění jejich rychlého rozpoznání a použití. Klíčový prvek bezpečnostních systémů ve veřejných i soukromých prostorách. Jeho hlavním účelem je zajistit viditelně označenou cestu úniku v případě výpadku elektrického proudu a předejít panice. Bezpečně a efektivně evakuovat danou oblast.

Samostatné nouzové svítidlo vhodné pro anti-panické osvětlení prostoru nebo pro zdůraznění místa dle ČSN EN 1838 vč. požadavku na místa s intenzitou osvětlení 5lx.


POUŽITÍ:

Veřejné budovy, kancelářské budovy a obchodní centra, průmyslové objekty, zdravotnická zařízení, bytové domy.

VÝHODY

- Nouzový modul 3h
- LiFePO₄ baterie s autotestem (M3hAt) nebo DALI (M3hDA)
- LED indikátor provozního stavu
- Elektronická ochrana proti úplnému vybití, přebití a teplotní management
- Možnost zapojení pro trvalé (SA), i netrvalé nouzové (SE) osvětlení

- Krytí svítidla IP65
- Vysoká teplotní odolnost v rozsahu ta = 0 °C až ta = 40 °C
- Izolace: třída II



ERYX



TECHNICKÝ POPIS

- Rozpoznávací vzdálenost: 18 m
- Krytí svítidla: IP65
- Maximální teplota okolí: ta 40°C
- Nabíjení: max. 24 hod
- CRI → 80: 6500 K
- Elektro vybavení: nouzový set 3 hod
- Nouzový světelný tok: 50 lm / 160 lm
- Difuzor: čiré plexisklo, UV stabilní
- Základna: bílý polykarbonát
- Piktogram: příslušenství pro jednostranné použití

Kód	Typ	Doba osvětlení [hod.]	Spotřeba v režimu osvětlení [W]	Typ baterie	Doba nabíjení [hod.]	Hmotnost netto [kg]
Difuzor z čirého plexiskla - nouzový záložní zdroj pro trvalé (SA) i netrvalé (SE) osvětlení						
12278	ERYX M3hAt	3	5,0	LiFePO4	24	0,47
12279	ERYX M3hDA	3	5,0	LiFePO4	24	0,47

LEGENDA

M3hAt – nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny pro trvalé (SA) i netrvalé (SE) osvětlení a autotestem

M3hDA – nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny pro trvalé (SA) i netrvalé (SE) osvětlení s DALI-2 ovládáním

Akumulátor je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny uvedené v montážním návodu.

DETAIL SVÍTIDLA

ERYX

