



DAISY LAN



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: ocelový plech
- difuzor svítidla: plast
- interiérové svítidlo
- v porovnání s klasickou žárovkou až 87% snížení spotřeby elektrické energie



NEUTRAL
WHITE





			W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	↔a↔ [mm]	↔c↔ [mm]	kg	
DAISY LAN-R 24W NW	GXDS260v2	8592660147468	24	1950	neutrální bílá	4000K	≥80	295	50	0,39	1/10
DAISY LAN-R 36W NW	GXDS262v2	8592660147451	36	2850	neutrální bílá	4000K	≥80	380	55	0,56	1/5
DAISY LAN-R 44W NW	GXDS264v2	8592660147444	44	3500	neutrální bílá	4000K	≥80	500	80	0,94	1/5



DAISY LED REVA HF DIM



- SVÍTIDLO LED SMD HF DIMMABLE
- těleso svítidla: ocelový plech
- difuzor svítidla: PMMA
- vhodné na osvětlení vnitřních a venkovních prostor
- světelný výkon v pohotovostním režimu (10/20%)
- obsahuje regulovatelné mikrovlnné čidlo pohybu
- možnost regulace pomocí DIP přepínače:
 - rozsah detekce pohybu (Detection Range)
 - doba maximálního světelného výkonu v přítomnosti 100% (Hold Time)
 - nastavení (noc/den) (Daylight Sensor)
 - doba světelného výkonu v nepřítomnosti 10/20% (STBY)
 - nastavení světelného toku v pohotovostním režimu (STBY%)
- v porovnání s klasickou žárovkou až 85% snížení spotřeby elektrické energie
- třiletá záruka na celé svítidlo



NEUTRAL
WHITE



			color	W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	↔a↔ [mm]	↔c↔ [mm]	kg	
DAISY LED REVA IP44 16W HF DIM NW	GXDS271	8592660136936	bílá	16	1600	neutrální bílá	4000K	≥80	295	105	0,48	1/5
DAISY LED REVA IP44 23W HF DIM NW	GXDS279	8592660147628	bílá	23	2300	neutrální bílá	4000K	≥80	330	102	0,60	1/5



DAISY LED REVA HF DIM

A) Detection Range

- Nastavení citlivosti senzoru (vzdálenost pohybu, který senzor spíná v rádiu 120°).
- Pokud dip 1 nepřepnete, je citlivost snímání čidla maximální 100% (15 metrů).
- Přepnutím dipu snižíte citlivost snímání čidla na 50%.

B) Hold time

- Nastavení času, jak dlouho má být svítidlo sepnuté na plný výkon (10 sekund - 10 minut).
- Pokud dipy 2 a 3 nepřepnete, je čas přechodu, když svítidlo neregistruje pohyb na světelný mezistupeň 10 sekund. Pokud nemáte mezistupeň aktivován, dojde k vypnutí svítidla.
- Pokud dip 2 přepnete, je čas přechodu, když svítidlo neregistruje pohyb na světelný mezistupeň 90 sekund. Pokud nemáte mezistupeň aktivován, dojde k vypnutí svítidla.
- Pokud dip 3 přepnete, je čas přechodu, když svítidlo neregistruje pohyb na světelný mezistupeň 3 minuty. Pokud nemáte mezistupeň aktivován, dojde k vypnutí svítidla.
- Přepnutím dvou dipů 2 a 3 je čas přechodu, když svítidlo neregistruje pohyb na světelný mezistupeň maximální 10 minut. Pokud nemáte mezistupeň aktivován, dojde k vypnutí svítidla.

C) Daylight Sensor

- Nastavení spínání senzoru v závislosti na okolním osvětlení prostoru (spíná ve dne - 5 Lux).
- Pokud dipy 4 a 5 nepřepnete, je citlivost snímání čidla maximální 2000lx, což znamená, že svítidlo spíná za denního světla.
- Přepnutím dipu 4 snižíte citlivost snímání čidla pod 50lx. Svítidlo spíná, pokud se setmí pod hodnotu 50 luxů.
- Přepnutím dipu 5 snižíte citlivost snímání čidla pod 15lx. Svítidlo spíná, pokud se setmí pod hodnotu 15 luxů.
- Přepnutím dvou dipů 4 a 5 snižíte citlivost snímání čidla na minimum. Svítidlo spíná, pokud se setmí pod hodnotu 5 luxů.

D) STBY (Stand-by Period)

- Nastavení času, jak dlouho má být svítidlo sepnuté v DIM režimu světelného mezistupně (0 - nekonečno).
- Pokud dipy 6 a 7 nepřepnete, není aktivován světelný mezistupeň (DIM režim). Svítidlo vypíná z plného světelného výkonu. Čas vypnutí je závislý na nastavení dipů 2 a 3.
- Přepnutím dipu 6 po uplynutí 30 sekund, kdy svítidlo stále neregistruje pohyb, svítidlo ze světelného mezistupně vypne.
- Přepnutím dipu 7 po uplynutí 10 minut, kdy svítidlo stále neregistruje pohyb, svítidlo ze světelného mezistupně vypne.
- Přepnutím dvou dipů 6 a 7 nastavíte nekonečný čas. Svítidlo se ze světelného mezistupně nevypne, ale svítí stále.

E) STBY% (Stand-by luminous flux %)

- Nastavení světelného toku svítidla v DIM režimu.
- Pokud dip 8 nepřepnete, je světelný tok svítidla v DIM režimu 10%.
- Přepnutím dipu 8 zvýšíte světelný tok svítidla v DIM režimu na 20%.
- Uváděné hodnoty je potřeba brát vždy s určitou tolerancí v závislosti na podmínkách použití.

