

Digitální multimetr & Vícemetr pera

PAN Pocketmeter

Kapesní multimetr True RMS 300V CAT III

- Měření reálné / efektivní hodnoty
- Bezkontaktní zkoušečka napětí 3stupňová (NCV)
- 1pólový fázový test s akustickým alarmem
- Analogový sloupec
- Digitální displej 21,5 mm
- Indikace 9999
- Automatická volba rozsahu
- Měření odporu
- Test diod
- Měření frekvence
- Měření kapacity
- Kapesní LED svítilna
- Automatické odpojení

Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Zkušební kabel, Polstrovaná taška



Technické specifikace	PAN Pocketmeter
Stojnosměrné napětí (V =)	0,1 mV - 600 V
Střídavé napětí (V ~)	0,1 mV - 600 V
Odpor (Ω)	1 Ω - 10 MΩ
Frekvence (Hz)	1 Hz - 1000 Hz
Kapacita (F)	0,1 μF - 6000 μF
Zkoušeč propojení (•)))	<30 Ω
Přesnost	0,8 % - 4,5 %
Rozměry	136 x 67 x 12 mm
Hmotnost (brutto)	233 / 111 g
požadovaná baterie:	2 x CR2032
Kategorie měření	CAT III 300 V / CAT II 600 V



PAN Pocketmeter
Video DE:



PAN Pocketmeter
Video EN:

