

Shelly Plug 16A



Co je Shelly Plug?

Zásuvka ovládaná přes Wi-Fi

Shelly Plug dokáže automaticky monitorovat a ovládat osvětlení, topení a jakýkoli jiný připojený elektrický spotřebič v domácnosti, ať jste kdekoli. Když je elektrický spotřebič nebo lampa zapojena do Shelly Plug, můžete jej kdykoli a odkudkoli zapnout a vypnout prostřednictvím aplikace Shelly Smart Control.

Funkce

- Není potřeba žádná Gateway (brána).
- Pomocí Shelly Plug můžete ovládat širokou škálu zařízení a spotřebičů.
- Shelly Plug má integrovaný přesný měřič výkonu.
- Může být integrován tak, aby fungoval se všemi ostatními zařízeními Shelly.
- Kompatibilní s Android, iOS, Amazon Alexa, Google Assistant a domácí automatizační servery pomocí MQTT, CoAP a REST API.

Specifikace

NAPÁJENÍ	
Napájení AC	110-230V $\pm 10\%$, 50/60Hz

Napájení DC	Ne
SPECIÁLNÍ FUNKCE	
Teplotní ochrana zařízení	Ne
Ochrana proti přetížení	Ano
Měření výkonu	Ano
FUNKCE	
Maximální zatížení	16A
Provozní teplota	-10°C až +50°C
Spotřeba energie zařízení	< 1 W
Inteligentní zapnutí/vypnutí	Ano
Lokální a dálkové ovládání	Ano
Východ slunce západ slunce	Ano
Týdenní plán	Ano
KONEKTIVITA	
WiFi protokol	802,11 b/g/n
Rádiová frekvence	2400 – 2484 MHz
Rozsah	až 50 m venku a až 30 m uvnitř (v závislosti na stavebních materiálech)
ROZMĚRY	
Velikost	85 mm x 57 mm x 98 mm



EST Elektro-System-Technik, s.r.o., oficiální dodavatel Shelly v ČR

Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

FB: [fb.com/ESTsro](https://www.facebook.com/ESTsro) | IG: [est_praha](https://www.instagram.com/est_praha)

Navštivte produktové stránky www.shelly-smart.cz